ENERGY GENERATION

S12000 400V 50HZ #AVR #CONN #DPP

W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY

S12000 posiada wyjątkową jakość i wytrzymałość. Jest bardzo rzadkim produktem o takiej mocy, który spełnia wszelkie normy emisji poziomu hałasu (2000/14/EC). S12000 oferuje możliwości produktu najwyższej klasy: mocny i ekonomiczny silnik, solidne i nowoczesne wykonanie oraz duży zbiornik paliwa. Idealny do intensywnych zastosowań. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większej wygody i łatwiejszej obsługi.

Główne parametry		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.8
Faza i połączenie		3

Współczynnik mocy		
Moc maksymalna LTP	kVA	13.9
Moc maksymalna LTP	kW	11.1
Moc ciągła COP	kVA	11.8
Moc ciągła COP	kW	9.5

Moc jednofazowa		
1-fazowa moc maksymalna LTP	kVA	5.6
1-fazowa moc ciągła COP	kVA	5.0

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Dane silnika		
Producent silnika		Honda
Model		GX630
System chłodzenia silnika		Powietrza
Pojemność	cm³	688
Zasilanie		Wolnossący
Obroty znamionowe	rpm	3000
Regulator obrotów		Mechaniczna
Paliwo		Benzyna
Pojemność układu smarowania	l	1.9
Rozruch		Elektryczne

Dane alternatora		
Klasa izolacji		H
Voltage regulation system		Elektroniczny
Klasa IP		23
Bieguny		2
Częstotliwość	Hz	50
Standardowy AVR		ASR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	960
Szerokość	(W) mm	641
Wysokość	(H) mm	667
Pojemność zbiornika paliwa	l	24

Czas pracy		
Czas pracy przy @ 75% PRP	h	5.67
Czas pracy przy @ 100% PRP	h	4.26

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96
Noise pressure level @ 4 mt	dB(A)	72

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START
- Przycisk ssania
- Gniazdo zdalnego sterowania CONN dla SZR/RSS

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (DPP)
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

ACCESSORIES CONTROL PANEL

SZR - SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE REZERWY (CONN)

Panel SZR jest opcjonalnym rozwiązaniem umożliwiającym zdalne sterowanie agregatem. Kontroluje on napięcie w sieci (1 lub 3-fazowej z przewodem neutralnym) i w razie jej zaniku lub utraty parametrów uruchamia silnik i przełącza odbiorniki na zasilanie z agregatu. Po powrocie napięcia z sieci panel SZR gasi agregat.

Wyposażenie:
- -Jednostka sterowania i zabezpieczeń
- -Czujnik zaniku fazy
- -Styczniki z blokadą mechaniczną
- -Prostownik akumulatora
- -Alarm dźwiękowy
- - 8-metrowy kabel sterujący (z CONN)
- -Możliwość zdalnego stopu
- -Awaryjny stop

Wskazania:
- -Napięcie sieci
- -Napięcie agregatu
- -Częstotliwość
- -Licznik motogodzin

Alarmy:
- -Złe napięcie agregatu
- -Złe napięcie akumulatora
- -Niskie ciśnienie oleju
- -Nieudany rozruch
- -Zdalne zatrzymanie

RSS - ZDALNY START/STOP (CONN)

Bezprzewodowy pilot do zdalnego uruchamiania/gaszenia agreatu (maks. odległość 90m)

ACCESSORIES

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rączkami stałymi

Z rączkami składanymi

Printed on 5/03/2015 (ID 2397)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks of others. RevA (06/2012).

PRAMAC Generators